

755 安保系統各住戶配置示意圖

保全影視對講系統 系統規範

(一戶短路或故障,全系統仍正常作業)

● MK755M保全影視對講室內機



電源: DC15-18V 由PH-P4供應
 影像管: 4"扁平式(FLAT)黑白映像管
 解晰度: 500條電視線以上
 呼叫鈴聲: 三種不同聲音 門口機/總機/電鈴
 警報聲: 警車 / 救護車
 耗電量: 待機100mA, 操作中600mA
 外接震動喇叭啟動加200mA
 通話方式: 密話雙向同時
 畫面自動關閉時間: 30秒
 拿起聽筒自動關閉時間: 3分鐘
 接線方式: 4(訊號)+2(電視)+1(影像)
 防盜迴路: 2迴路
 24小時迴路: 2迴路(求救/火警/瓦斯)
 警戒/觸機方式: 遙控器/延遲/立即三種
 具管理台留言指示燈功能
 尺寸:200/220/50mm

● MK755M3保全對講室內機(或分機)

電源: DC15-18V 由PH-P4供應
 耗電量: 待機200mA, 全保500mA
 其它功能如MK755M(影像除外)
 尺寸:100/220/45mm

● 755C3不/可視各戶門口對講門鈴

可選擇有/無CCD攝影機
 電源: DC15-18V 由PH-P4供應
 耗電量: 待機-100mA, 操作中-300mA
 尺寸:135/100/45mm

● 755PU 管理中心控制箱

管理中心儲存保全, 影視, 對講及戶碼之控制箱

● 755SC 保全管理台

可解出所有戶碼
 可解出所有住戶保全系統之現況
 自動顯示: 任何住戶之盜警, 求救, 火警之NO/NC迴路 警報自動
 顯示住戶地址 / 警報類別 / 時間
 自動警鳴: 任何住戶警報, 管理台自動發出其類別警音
 查 頁: 管理台隨時可同時顯示八筆資料, 同時可翻頁查詢最後
 1,500筆資料

● 755CC 對講管理台

本台為聯絡門口機, 各住戶室內機之對講總機

● 755C2數位型門口機



具密碼開門功能
 6位數字
 電源: DC15-18V由Adaptor供應
 解晰度: 360TV LINE
 光圈: 自動
 攝影機: 1/3" CCD
 鏡頭: F2.0/3.0mm, 92度廣角
 最小光源: 0.2Lux(含12顆LED時)
 具防水防塵設計
 尺寸:300/200/70mm

● PH-P4電源供應器

電源: AC230/220/120/110V
 輸出: DC18V/2A
 位置: 置接線箱內, 供應各住戶室內機電源
 分配: 約六戶共用一只供應器
 尺寸: 180/115/75mm

● 755DB 住戶訊號分配器

一進一出六分配, 標準六戶接一只DB
 電源: DC15-18V 由PH-P4供應
 耗電量: 待機-100mA, 操作中-200mA
 位置: 一般置於各樓層之接線箱內
 尺寸:110/190/40mm

● 755CB 系統整合器

一樓樓且一個門口機接一個CB, 將住戶訊號分送門口及管理台
 電源: DC15-18V 由PH-P4供應
 耗電量: 待機-100mA, 操作中-200mA
 位置: 一般置於壹樓之接線箱內
 尺寸:110/190/40mm

● 755CSB 多系統整合器 (門口選擇器)

多樓樓且多個門口機接一個CSB, 住戶可看及對講多個門口
 電源: DC15-18V 由PH-P4供應
 耗電量: 待機-100mA, 操作中-200mA
 位置: 一般置於壹樓之接線箱內
 尺寸:110/190/40mm

● MK755M plus 保全遙控器

電源: DC9V 電池
 按鍵: 設定警戒鍵 / 解除鍵
 遙控距離: 10米

● 磁卡刷卡機

電源: DC12V
 記憶體: 可存入3200筆號碼
 提示語音: 具語音提示密碼錯誤 / 開門
 使用方式: 刷卡 / 刷卡+密碼 / 密碼三種
 卡片: 數位式磁卡, 母卡可做編碼

● 門窗磁簧開關

安裝位置: 木門 / 鋁門
 偵測方式: 磁簧開關
 有效磁引: 2.5cm
 配線方式: 4向配線

● 求救按鈕

接觸方式: PUSH(壓迫式)
 回路方式: NO/NC無電氣接點輸出
 開門性能: 警鳴 / 鎖定型 NO/NC
 觸發方式: 輕按二端卡筍

● 瓦斯偵測器

電源: AC220V/50Hz
 耗電量: 待機-2W, 警報中-3W
 瓦斯種類: 石油液化氣, 煤氣天然瓦斯
 警報濃度: 2000ppm
 內通電初期警報防止回路, 溫度補償回路, 保護回路

● 撬棍門偵測器

安裝位置: 密蔽式捲門
 偵測方式: 磁簧(橡膠軟性磁鐵片)
 有效磁引: 9cm

標準室內配置圖



